

DIGIFON ALARMBOX für Web-SMS



ALARMBOX mit Bedienfeld
Typ ABX-NM/BF
044009



ALARMBOX
Typ ABX-NM
044010

DIGIFON ALARMBOX zur schnellen Alarmierung von Einsatzkräften

Über 8 Eingänge können bis zu 8 verschiedene Einsatzgruppen, z. B. für Unfallbergung, Hochwasser etc., alarmiert werden. Es ist möglich, insgesamt 249 Rufnummern in Einsatzgruppen aufzuteilen. Mehrfachbelegungen sind möglich, jede Rufnummer kann in mehreren Gruppen eingetragen sein.

Alarmer werden entweder manuell über Taster, automatisch über die Anschaltung von Meldeempfänger-Ausgängen oder über das integrierte Bedienfeld ausgelöst.

Die Alarmierung erfolgt als SMS auf Mobilfunktelefone von D- und E-Netzen.

Vier Ausgänge bieten Schaltmöglichkeiten für automatische Steuerungsaufgaben wie z. B. Torsteuerungen.

Web-SMS ist ein schneller SMS-Versanddienst über das Internet. Es werden ca. 2 SMS pro Sekunde verschickt.

- ✘ Ein Gerät zur schnellen Alarmierung von Einsatzkräften über SMS
- ✘ 8 Eingänge zur Alarmauslösung
- ✘ 4 Ausgänge für Zusatzaufgaben
- ✘ Schnelle und sichere SMS-Alarmierung über Web-SMS
- ✘ SMS-Versand mit Zeitstempel und eigenem Absendertext
- ✘ 249 Rufnummern konfigurierbar
- ✘ Gruppenbildung für ereignisbezogene Alarmierung
- ✘ Notstromversorgung für ca. 20 Stunden
- ✘ Netz- und Akkuüberwachung
- ✘ Integriertes Netzwerkmodul zum Anschluss an Internet fähiges Netzwerk oder DSL
- ✘ Automatische Selbsttestfunktion
- ✘ Speicher mit den letzten 999 Ereignissen (Ringspeicher)
- ✘ Komfortable Programmier-Software

Technische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	275 x 180 x 90 mm
Einsatzbedingungen	
Temperaturbereich	0..+ 50 ⁰ C
Anwendungsbereich	(DIN 40040) IWF
Schutzklasse	(DIN 40040)
IP40	
Umweltklasse	Klasse II (nach VdS 2110)
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Nennstrom	0,075 A
Notstromakku	2,2 Ah
Netzausfallüberbrückung	ca. 20 Stunden
Ausgänge	
4 Halbleiterrelais	30 V / 100 mA
Netzwerk	10 Mbit / 100 Mbit
Optische Anzeigen	
Betrieb	Grün
Alarm	Rot

Alarmer - Störungen - Zustände
erfassen • steuern • alarmieren • visualisieren

MS MIKROPROZESSOR-SYSTEME AG
Talangerstraße 7
82152 Krailling
Tel 089 15 00 11 0-0
Fax 089 15 00 11 0-99
E-Mail info@ms-ag.de

MS[®]
MIKROPROZESSOR
SYSTEME AG

Version 1.1 / 09.01.2008